

Настройка Модема TS-UM6605

Реквизиты устройства:



- Имя сети WiFi– отображается при поиске устройств WiFi на подключаемых устройствах
- Пароль сети WiFi – пароль, который запрашивается при подключении к сети WiFi
- IP адрес роутера – нужен для открытия WEB интерфейса модема
- Имя, пароль – для подключения к WEB интерфейсу

Технические характеристики:

2G: EDGE/GPRS (1800 МГц)
4G:LTE (Band 3, 1800 МГц)
Поддержка карт microSD– 32 Гб
Поддерживаемые операционные системы:
Windows XP/Vista/7/8/10; MAC OS X 10.10
Wi-Fi: 802.11 b/g/n (до 5 пользователей)
Поддержка карт памяти microSD – режим накопителя
Действие сигнала Wi-fi : 15 метров открытого пространства и 5 м с преградами

Подключение устройства к сети Интернет

Шаг 1 Снимите заднюю крышку - сдвиг в сторону от разъёма

Шаг 2 Установите SIM-карту (контактной площадкой вниз, скошенный уголок наружу)

Шаг 3 Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы

Шаг 4 Подключите устройство к USB порту вашего компьютера или зарядного устройства:

Шаг 4.1 Дождитесь установки программного обеспечения, по завершению установки, вы сможете увидеть доступность подключения к сети интернет (иконка сети передачи данных в нижнем правом углу рабочего стола)

Шаг 5 Подключите устройство к USB порту зарядного устройства:

Шаг 5.1 Откройте подключение к сети Wi-Fi и выберите новую сеть Wi-Fi (например, MOTIV-LTE-XXXX, где XXXX произвольные символы) и введите пароль - 12345678 (пароль возможно изменить в настройках устройства)

Шаг 6 Можете приступать к работе в сети Интернет

Подключение устройства в качестве модема на ОС Win10

На ОС Win10 появляется окно, в котором предлагается выбрать что нужно выполнить с подключенным устройством.

Шаг 1 После нажатия на окно появляется выбор: как использовать устройство, выбираем «Выполнить 4G_MOTIV.exe».

Шаг 2 Установка мастера драйверов, жмем «Далее» > Затем откроется окно: Контроль учетных записей, где запрашивается разрешение приложению вносить изменения на устройстве, жмём Да.

Шаг 3 Окно установки мастера драйверов, жмем «Далее» > В следующем окне выбираем место установки ПО модема, жмем установить.

Шаг 4 После установки появляется окно завершения установки ПО, жмем «Готово».

Шаг 5 Появляется информационное сообщение компьютера, в котором предлагается разрешить др. компьютерам и устройствам в сети обнаружить этот ПК, жмем нет.

Шаг 6 После нажатия кнопки «Готово» откроется WEB интерфейс устройства <http://192.168.100.1>, в котором можно производить настройки роутера.

На рабочем столе появится иконка ПО Мотив, которая ведет к WEB интерфейсу.

Для работы TS-UM6605 в качестве WiFi роутера его можно подключить к любому USB порту, в том числе к зарядному устройству (не рекомендуется подключать к мощным источникам питания 2 и более А), выполнить поиск сетей WiFi, найти сеть MOTIVE-LTE-XXXX выполнить подключение к ней (пароль от сети указан на задней крышке устройства).



Уровень
сигнала
сети

- Желтый индикатор** горит постоянно - устройство подключено к сети интернет LTE
- Зеленый индикатор** горит постоянно - устройство подключено к сети интернет GPRS
- Зеленый индикатор** мигает дважды - отсутствует SIM карта, неверно установлена SIM карта, поиск сети

Установка ПО не началась автоматически

В случае, когда автоматическая установка нового устройства не выполнена успешно (отсутствует подключение к сети Интернет), **требуется Извлечь CD-диск** (добавляется при подключении модема к компьютеру).

После данной процедуры, установка продолжится в автоматическом режиме. Установка ПО может начаться автоматически в течение 10 минут.

